



# СЕНСОРНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ РАМКА 46'' 10 КАСАНИЙ TG1046IRMTS

**TouchGames**  
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «ТАЧГЕЙМ»,  
454091, г. Челябинск,  
ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 308  
+7 (800) 333 24 62  
+7 (495) 287 08 57  
+7 (351) 265 97 12  
[sales@touchbaza.ru](mailto:sales@touchbaza.ru)  
[www.touchbaza.ru](http://www.touchbaza.ru)

- Поддерживает до 10 касаний, жестовое управление
- Контроллер находится внутри надежной рамки
- Реагирует на руку, руку в перчатке и любой предмет толще 3 мм
- Не боится яркого солнечного света, воды, грязи, жира и пыли
- Быстрый отклик на касание, оптическая прозрачность, высокая чувствительность экрана, прочность и стабильная работа при колебаниях температуры

## МОДЕЛЬ\*

TG1046IRMST

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Серия .....           | S-серия              |
| Материал экрана ..... | алюминиевая рамка    |
| Тип защиты .....      | металлический корпус |

## ПАРАМЕТРЫ

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Размер (диагональ) ..... | 46"                                                      |
| Соотношение сторон ..... | 16 : 9                                                   |
| Активная область .....   | 1021,2 мм (Ш) × 572,8 мм (В)                             |
| Общие размеры .....      | ширина: 1059,2 мм<br>высота: 610,8 мм<br>толщина: 8,7 мм |

## СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Тип сенсорной технологии .....          | инфракрасная             |
| Количество поддерживаемых касаний ..... | до 10 касаний            |
| Объект отклика .....                    | любой предмет толще 3 мм |
| Время отклика .....                     | ≤ 10 мс                  |
| Сила нажатия .....                      | нажатие не требуется     |
| Прозрачность .....                      | >100%                    |

## РАЗЪЁМЫ

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Сенсорный интерфейс ..... | USB |
|---------------------------|-----|

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Источник питания .....      | USB                 |
| Напряжение .....            | входное: 5 В        |
| Потребляемая мощность ..... | 2 Вт <sub>max</sub> |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Температура ..... | рабочая: 40%...70%<br>хранения: 10%...95% |
| Влажность .....   | рабочая: 20%...85%<br>хранения: 0%...95%  |

## ПРОЧЕЕ

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Совместимость с ОС ..... | Windows 7 Pro и выше, Linux (ядро 3.0 и выше), Android, MacOS |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|

\* ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

